


取扱説明書

CLARE クレア

100V（電球色）
LCL-K



※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、

この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解してから、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- ⚠ **警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- ⚠ **注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

- この機器は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 金属やゴミを差し込まないでください。（機器のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください）

- 電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。
- 異常時は電源スイッチを切ってください。（煙が出たり、異臭がしたら、すぐにスイッチを切ってください）
- お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。
- この機器は交流100Vを使用します。接続には有資格者による電気工事が必要になります。

⚠ 注意


- この機器は電気製品であり永久には使用できません。
- この機器を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 周囲温度が40度以上の環境では使用（点灯）しないでください。
- 周囲温度が60度以上の環境には設置および保管しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LEDに塗料を塗らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- 表示点灯スイッチを使用する場合、点滅等の現象が起こる場合が

- ありますので使用するスイッチのメーカーへご確認ください。
- 目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- 機器、ランプを水洗いしないでください。
- 国外で使用しないでください。
- 高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。
- ライト、コードを水などの液体につけないでください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- 長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- 商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。
- 破損したまま使用すると事故の原因になります。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

1 商品寸法図

●付属品：タッピングネジ（4×25）2本、プッシュ × 2個、ベースパッキン、コンクリートプラグ 2本
六角レンチ1本
●単位：mm

LCL-K クレア



⚠ ご注意

シェードを外さないでください。故障する可能性があります。

2 施工方法

●電源コード、およびプラグは付属していません。
●メンテナンスを考慮した施工を行ってください。

機器の取り付けに関しては、必ず電気工事が資格者が工事を行ってください。

1 電線保護管を配管します

電源コードを通すための電線保護管を配管します。通線ワイヤーなどを使用し、電源コードとアース線を引き込んでください。【図④】


🌟 ポイント

取付面に凹凸がある場合は、防水性能を保つため、ベースパッキンとのすき間を防水シール剤などで埋めてください。【図⑤】


⚠ ご注意

通線穴が商品中心からズレた位置にあるため、配管位置にご注意ください。

【図④】




【図⑤】



2 本体裏側の取付金具を取り外します

取付ネジを六角レンチ（付属）で外し、取付金具を取り外します。【図⑧】


【図⑧】



3 取付金具を壁面に取付けます【図⑨】

1. 電源コードとアース線をベースパッキン（付属）の切り込み穴に通した後に、取付金具の穴に通します。
2. 壁面に下穴（Φ5.5）を開け、下穴にコンクリートプラグ（付属）を入れて取付金具をタッピングネジ2本（付属）、プッシュ2個（付属）で、取付けてください。

【図⑨】




⚠ ご注意

- 取付金具の上下の向きを確認して取付けてください。
- アルミ材などの建材に取り付ける場合は、ドリルネジなど（市販）を使用してください。

4 電源コードを接続します【図⑩】

ライト側からのコードと電源コードをスリーブ等で確実に接続し、自己融着テープを巻いてから絶縁テープを巻いて仕上げ、しっかりと防水・絶縁処理を行ってください。

【図⑩】




●推奨接続方法

結線箇所の防水、絶縁処理を行います。
電源コードとライト側コードを、圧着スリーブ等でかしめてください。圧着箇所に自己融着テープを巻き、さらにその上から絶縁テープを巻きます。

5 アース線を接続します【図⑪】

アース線をフランジ内のアース端子ネジで固定します。

【図⑪】




⚠ ご注意

- アース工事は、電気設備技術基準の種接地工事に従って作業してください。
- 必ずアース線を接続してください。アース線の接続が不完全な場合、感電の原因となります。

6 本体を取り付けます【図⑫】

取付金具に本体裏面の取付ツメを引っ掛けるように取り付け、下部の取付ネジを六角レンチで締め込み固定してください。

【図⑫】



4 日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。（シンナーなどの溶剤は使用しないでください）

5 故障かなと思ったらご確認ください

- LEDが点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
→コードが正常に接続されていますか。
→ランプが正しく取り付けられていますか。
- 点滅やぼんやり点灯する場合
→表示付スイッチを使用していますか。
※その場合スイッチの変更やタイマー連動スイッチ付コンセントを使用するか、両切りの市販リレーを追加することで解消できる場合があります。
- その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

6 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品番	材質	コード長	入力電圧	規格	消費電力	外形寸法 (mm)	重量 (kg)
LCL-K	アルミ、ガラス	約150mm	100V	LED×3	約4.4W	W100×D146×H152	約0.7

保証書

■保証期間	より3年有効	■品番	
■ご住所 (〒)		■お名前	
■TEL. ()		■販売店名	

I 保証の範囲

1. 取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万が一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。ただし、取付施工費用は保証対象外となります。
2. 保証期間は保証書に記入されたお買い上げ日（引渡日）から起算して、LEDライトの光源部（LED電球、LEDモジュール、LED一体型の灯部など交換可能な最小限の範囲）は3年間。光源部以外は1年間です。

II 保証の条件

- 次に該当する場合は、保証期間であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
1. 取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障、お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
 2. 不可抗力（台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など）による破損。
 3. 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
 4. 基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
 5. 施工上の不備に起因する故障や不具合。
 6. 日本国内以外での使用による故障や不具合。
 7. 1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
 8. お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

●商品についてのお問い合わせ



福岡県春日市春日6丁目61番地
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282

URL: <https://www.fukucyo.co.jp>
E-mail: info@fukucyo.co.jp